

## معرفی دستگاه

محافظ ولتاژ دیجیتال شیوا امواج دستگاهی مناسب برای حفاظت وسایل خانگی در برابر افزایش ، کاهش و نوسانات ولتاژ برق می باشد.



MODEL : PVH-10A  
CODE : 20H2  
WEIGHT : 590 gr  
(165 x155x65) mm  
IP 20

احترام به مشتری وظیفه ماست.



۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر :

۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.

۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا ، تأییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان مطابق با استانداردهای جهانی ، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی

به سایت [www.shivaamvaj.com](http://www.shivaamvaj.com) مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱-۳۲۶۶۹۹۶ ، ۳۲۶۶۱۳۳۷ ، ۳۲۶۷۸۲۳۲ (۰۳۱)

شماره های بخش بازرگانی: ۰۹-۳۲۶۴۵۶۸۷ (۰۳۱) فکس: ۳۲۶۵۸۳۳۲ (۰۳۱)

ساعات تماس : از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب در روزهای کاری

E.mail : [info@shivaamvaj.com](mailto:info@shivaamvaj.com)

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

شماره شرکت شیوا امواج : 00 98 913 403 43 51

۱

DIGITAL VOLTAGE PROTECTOR

ver: 9601

۴

## جدول ①

## تنظیم دستگاه

کلید انتخاب پارامتر	نشانگر روشن	ورود به تنظیم	نمایش دستگاه	محدوده تنظیم تغییرات با ↑ یا ↓	ذخیره و نمایش
↕ یا ↕	کاهش ولتاژ	←	حداقل ولتاژ	170 - 200 V	↙ Sau
↕ یا ↕	افزایش ولتاژ	←	حداکثر ولتاژ	245 - 260 V	↙ Sau
↕ یا ↕	تأخیر وصل	←	زمان تأخیر وصل	0 - 240 Sec	↙ Sau
↕ یا ↕	خارج شدن از مرحله تنظیم				

تذکر ۱: زمان تأخیر در قطع دستگاه می باشد .

تذکر ۲: دستگاه ، پس از اتمام زمان گیری اولیه ، قابل تنظیم می باشد .

## جدول ②

## پیغام های خطا

نشانگر چشمک زن	نمایش دستگاه	خطا
کاهش ولتاژ	ولتاژ + Und	پایین بودن ولتاژ
افزایش ولتاژ	ولتاژ + Over	بالا بودن ولتاژ
همه نشانگرها خاموش	FUS	سوختن فیوز

یادآوری : ۲ عدد فیوز یک زیر پایه های لاستیکی پشت دستگاه ( پایه های بالایی) وجود دارد.

## عملکرد محافظ ولتاژ دیجیتال شیوا امواج

بعد از وصل کردن دوشاخه برق به پریز و روشن کردن کلید روی دستگاه ، نشانگر تأخیر وصل ، چشمک زن شده و نمایشگر شمارش معکوس زمان تأخیر وصل را نمایش می دهد .  
پس از صفر شدن زمان تأخیر ، هم زمان با روشن شدن نشانگر زرد رنگ ، پریز برق دار شده و نمایشگر دستگاه ، ولتاژ را نمایش می دهد .

تذکر: پریزهای 5 , 4 , 2 , 1 ارت دار و پریزهای 3,6 برای استفاده آداپتور می باشد.

## تنظیم محافظ ولتاژ دیجیتال شیوا امواج

به منظور حفاظت دقیق از برخی مصرف کننده های حساس خانگی پارامترهای زیر قابل تنظیم می باشند :

۱- کاهش ولتاژ

۲- افزایش ولتاژ

۳- تأخیر در وصل (جهت ثبات ولتاژ در لحظات اولیه پس از نرمال شدن ولتاژ)

\*\*تنظیم های دستگاه مطابق جدول ① و پیغام های خطا مطابق جدول ② می باشد.