

**آمپر متر ۹۶ شیوا امواج**

مشخصات فنی آمپر متر ۹۶ شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه : 50 - 60 Hz / 180 - 250 VAC
- دقت اندازه گیری جریان : 0.5% CT±1 digit
- های استاندارد قابل تنظیم بر روی دستگاه :

  - CT(5,10,15,20,25,30,40,50,60,75,100,150,200,250,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000,2500,3000,4000,5000,6000)/5
  - زمان تنظیم : از زمان وصل برق به مدت ۵ دقیقه
  - کارآبی در دما : +65°C .. -20°C
  - رطوبت : 70%
  - ابعاد برش تابلو : (91\*91)mm

راهنمای نصب

**ویژگی های آمپر متر ۹۶ شیوا امواج**

نمایشگر بزرگ برای نمایش جریان تا حد اکثر 6000A

- اندازه گیری و نمایش جریان به دو روش عادی و TRUE RMS
- ثبت و نمایش ماکریم جریان
- قابلیت تنظیم و نمایش آن
- قابلیت تنظیم دقیق CT جهت کالیبره کردن CTها
- نمایش خطای جریان عبوری بیش از حد، از CTها
- عدد نشانگر برای اعلام A: جریان عادی
- TRUE RMS
- MAX-A: ماکریم جریان
- CT & SETTING
- کلید SELECT: انتخاب یکی از ۴ حالت نمایش دستگاه
- صفر کردن ماکریم جریان ثبت شده
- هنگام نمایش MAX-A
- تنظیم CT
- ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق
- راهنمای نصب و سیم کشی روی ترمینال های دستگاه

**آمپر متر ۹۶ شیوا امواج**

MODEL : AMD-6000A  
CODE : 21D1  
WEIGHT: 315 gr  
(96x96x115) mm  
IP30

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و فایل های آموزش QR را امکن نمایید.

**معرفی دستگاه**

آمپر متر ۹۶ شیوا امواج (تک فاز)، با نمایشگر بزرگ، قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان عبوری از 0.01A تا 6000A در رنج های مختلف CT را دارا می باشد. این دستگاه مجهز به سیستم ثبت ماکریم جریان (ماکریمتر) بوده و روش اندازه گیری جریان به دو صورت عادی و TRUE RMS می باشد.

3

AMPERE METER 96

VER:0301

2

AMPERE METER 96

VER:0301

4

AMPERE METER 96

VER:0301

1

AMPERE METER 96

VER:0301

2

AMPERE METER 96

VER:0301

3

AMPERE METER 96

VER:0301

4

AMPERE METER 96

VER:0301

5

AMPERE METER 96

VER:0301

6

AMPERE METER 96

VER:0301