



بلافاصله بعد از وصل برق، آلارم مخصوص داخل تایمر شروع به کار می کند و اطرافیان را متوجه وصل برق می سازد.

پس از گذشت زمان تنظیم شده، آلارم قطع شده و رله به مدت ۱ ثانیه تحریک و سپس قطع می شود. پس از این زمان کنتاکتور توسط کنتاکت خود نگهدار در حالت وصل باقی می ماند.

۴

در صورتیکه بنا به دلایلی نیاز به خارج نمودن دستگاه استارت مجدد از مدار دارید، کلید تعبیه شده روی دستگاه را در وضعیت OFF قرار دهید.

لازم به ذکر است در صورت وجود برق شبکه، نشانگر سبز رنگ، روشن باقی می ماند و چنانچه کلید دوباره در وضعیت ON قرار بگیرد رله خروجی با تأخیر تنظیم شده وصل و پس از ۱ ثانیه قطع خواهد شد. اگر بخواهید از آلارم دیگری مانند فلاشر یا آژیر با صدای بلند استفاده کنید می توانید از کنتاکت کمکی بسته کنتاکتور استفاده نمایید.

(به نقشه راهنمای نصب مراجعه شود.)

۵



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.



برای آشنایی با مجموعه محصولات شیوا امواج QR را اسکن نمایید

همه محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کارایی دستگاه مواجه شدید در صورت سالم بودن گارانتی و باز نشدن درب دستگاه می توانید به یکی از دو روش زیر آن را تعویض نمایید:

۱- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.
۲- دستگاه را به آدرس شرکت (امسافهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفا آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

برای صرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده نمی شود.

ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴ می باشد.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

۶

تایمر استارت مجدد شیوا امواج (سری M)

RESTART TIMER



MODEL : RTM-300
CODE : 14M5
WEIGHT: 55 gr
(88x18x71) mm
IP 30



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی QR را اسکن نمایید

VER:0201

۱

معرفی دستگاه

تایمر استارت مجدد شیوا امواج (سری M) وسیله ای مطمئن برای محافظت و ایمنی در هنگام وصل مجدد برق می باشد.

رله خروجی این دستگاه با وصل برق ورودی با تأخیر قابل تنظیم از ۵ ثانیه تا ۵ دقیقه به مدت ۱ ثانیه وصل می شود. کنتاکت باز این رله در مسیر فرمان کنتاکتور اصلی (توزیع) که دارای مدار خود نگه دار می باشد قرار می گیرد.

ویژگی تایمر استارت مجدد شیوا امواج (سری M)

- آلارم با صدای مخصوص قبل از وصله رله
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام AC : برق شبکه
- REL : وصل رله
- فعال و غیر فعال کردن دستگاه با کلید ON/OFF
- دارای پیچ تنظیم زمان
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

۲

مشخصات فنی تایمر استارت مجدد شیوا امواج (سری M)

- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان وصل : 5 - 300 Sec
- زمان وصل رله : 1 Sec
- کارایی در دما : -20°C .. +65°C
- رطوبت : 70%
- خروجی : رله 5 A

راهنمای نصب

ابتدا تایمر استارت مجدد (سری M) را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید.

دستگاه را مطابق نقشه صفحه بعد سیم کشی کنید. زمان مورد نظر خود را از ۵ تا ۳۰ ثانیه تنظیم کرده و کلید دستگاه را در حالت ON قرار دهید، سپس برق را وصل کنید.

۳