

MODEL : VMD-MM



CODE : 22D3

(96x96x115)mm

IP 30

معرفی دستگاه

دستگاه ولت متر 96 شیوا امواج با طراحی زیبا ، صفحه نمایش بزرگ و کار آیی فوق العاده دارای وضعیت نمایش ولتاژ، ماکزیمم ولتاژ و مینییمم ولتاژ می باشد.

1 VOLT METER 96 ver : 9301



کلید SELECT:

با هر بار فشار دادن کلید SELECT هم زمان با روشن شدن نشانگر مربوطه یکی از سه حالت ولتاژ V ، ماکزیمم ولتاژ MAX و یا مینییمم ولتاژ MIN را می توانید انتخاب کنید . بعد از انتخاب وضعیت در حالت های MAX و یا MIN با استفاده از کلید 5=CLEAR می توان مقادیر 6 پارامتر ماکزیمم ولتاژ و یا مینییمم ولتاژ را به ترتیب (NR-NS-NT-RS-RT-ST) مشاهده نمایید.
تذکره: چنانچه به مدت 10 ثانیه کلیدها فشار داده نشود نشانگر روشن و دستگاه به حالت نمایش ولتاژ باز می گردد.


کلید 5=CLEAR

در حالت نمایش عادی دستگاه با استفاده از کلید 5=CLEAR می توان پارامتر مورد نظر را قفل کرد و با فشار مجدد همین کلید دستگاه به حالت نمایش چرخشی باز می گردد.

تذکره 2: مقدار ولتاژی به عنوان ماکزیمم یا مینییمم ثبت خواهد شد که حداقل 5 ثانیه تداوم داشته باشد .

ویژگی های ولت متر 96 شیوا امواج

- نمایش ولتاژهای فازی (R,S,T) نسبت به نول و همچنین ولتاژهای خطی (RS,RT,ST)
- نمایشگر بزرگ منحصر بفرد
- 6 عدد نشانگر برای اعلام 3 حالت نمایش



- قابلیت ثبت و نمایش ماکزیمم و مینییمم ولتاژ
- 2 عدد کلید فشاری : SELECT : انتخاب سه حالت نمایش V , MAX , MIN
- 5=CLEAR : مفر کردن مقادیرهای ماکزیمم و مینییمم ولتاژ با فشار کلید به مدت 5 Sec
- قفل بر روی هر کدام از ولتاژها (LOCK)
- ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق
- راهنمای نصب و سیم کشی روی ترمینال های دستگاه



برای پاک کردن مقادیر MAX یا MIN ولتاژ در حالیکه در وضعیت مربوطه هستید کلید 5=CLEAR را 5 ثانیه ممتد فشار داده که شمارش معکوس از عدد 5 روی صفحه نمایش آغاز و پس از صفر شدن، هم زمان کلید 6 پارامتر MAX یا MIN ولتاژ صفر خواهد شد و دستگاه مجدداً آماده ثبت مقادیر ماکزیمم و مینییمم ولتاژ خواهد بود .

تذکره 3: اگر در حین کار قبل از اینکه شمارش معکوس به پایان برسد کلید را رها کنید دستگاه عکس العملی نخواهد داشت و به حالت نمایش ولتاژ باز خواهد گشت.

جدول عملکرد کلید های دستگاه

نوع کلید	عملکرد	عملکرد در حالت ولتاژ MIN یا MIN
SELECT	انتخاب حالت ولتاژ، MAX و یا MIN	
5=CLEAR	حالت چرخشی یا ثابت کردن نمایش پارامترهای ولتاژ	نمایش پارامترهای ماکزیمم و مینییمم پاک کردن مقادیر MAX یا MIN ولتاژ با فشار ممتد کلید به مدت 5 ثانیه

مشخصات فنی ولت متر 96 شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / R - N / 50 - 60 Hz
- ولتاژ ورودی : 300 - 500 VAC / 3PH / 50 - 60 Hz
- دقت اندازه گیری ولتاژ : 1V
- کار آیی در دما : -20°C .. +65°C
- رطوبت : 70%

عملکرد دستگاه:

دستگاه در حالت عادی مقادیر 6 پارامتر ولتاژ را به ترتیب زیر و به صورت چرخشی نمایش می دهد :

(NR-NS-NT-RS-RT-ST)

کار آیی کلیدها به شرح زیر می باشد:



احترام به مشتری وظیفه ماست.

3 سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر :

1 - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از 3 سال سپری نشده باشد.

2 - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا ، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور

و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان

مطابق با استانداردهای جهانی ، با 3 سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی

به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: 011-32669960 ، 32661337 ، 32661232 ، 326678232 (031)

شماره های بخش بازرگانی: 09-326645687 (031) فکس: 326658332 (031)

ساعات تماس : از ساعت 7 صبح الی 8 شب در روزهای کاری

E.mail : info@shivaamvaj.com