


فاز ورودی را به ترمینال 15 و خروجی آن را با توجه به موقعیت بهره برداری به 16 یا 18 وصل نمایید.



۵

زمان مورد نظر را از ۱ تا ۶۰ ثانیه تنظیم و سپس برق ورودی دستگاه را وصل نمایید.

نشانگر روی تایمر شروع به چشمک زدن می نماید و بعد از اتمام زمان تنظیم شده رله خروجی به صورت دائم وصل و نشانگر روشن می ماند.

برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه، قطع و وصل گردد.

۶

احترام به مشتری وظیفه ماست.



ضمانت نامه ۳ ساله بدون سوال با شرایط زیر:

- ۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- ۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

۷

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از مؤسسه MOODY INTERCON انگلستان مطابق با استانداردهای جهانی با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت [www.shivaamvaj.com](http://www.shivaamvaj.com) مراجعه فرمایید.

#### خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی:  
۰۲۱-۳۵۷۲۳۶۹۰-۱  
شماره های بخش بازرگانی: ۰۲۱-۳۵۷۲۳۴۴۴-۵  
فکس: ۰۲۱-۳۵۷۲۳۴۰۰

E.mail : [info@shivaamvaj.com](mailto:info@shivaamvaj.com)

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد. شماره تلفن شرکت شیوا امواج: 00 98 913 403 43 51

۸

#### OIL CIRCUIT BREAKER TIMER



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و فهم های آموزشی این محصول، QR بلا را اسکن نمایید.

MODEL: ATJ - 60SV  
CODE: 14J2  
WEIGHT: 100 gr  
(36x86x65) mm  
IP 30

۱

ver:9601

#### معرفی دستگاه

تایمر کلید روغنی شیوا امواج درجه کوچک با دقت و ثبات در تکرار و قابلیت پلمپ شدن پائل (جهت عدم دسترسی و تغییرات توسط افراد متفرقه) طراحی و ساخته شده است.

کارآیی این دستگاه به صورت تایمر تأخیر در وصل می باشد و کاربرد آن در مراکز صنعتی (کلید روغنی و ...) می باشد.

۲

#### ویژگی های تایمر کلید روغنی

- دقت و ثبات در تکرار
- نشانگر با ۳ وضعیت مختلف: خاموش، قطع برق، چشمک زن: در حال زمان گیری روشن دائم: وصل رله
- قابلیت تنظیم زمان پلمپ شدن پائل دستگاه
- نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر
- دارای ترمینال های آسانسوری و استاندارد
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کتکتور تابلو

۳

#### مشخصات فنی

- ولتاژ تغذیه: 380 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان وصل: 1 - 60 Sec
- کارآیی در دما: +65°C .. -20°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: رله 5A

#### راهنمای نصب

ابتدا تایمر را روی ریل داخل تابلو نصب و مطابق نقشه سیم کشی نمایید.

۴